

ERGENE®

CHEMICAL GENERAL MAINTENANCE

Technical Data Sheet

ER.804. ELECTRIC MOTOR CLEANER

Mencegah dan menghilangkan kotoran gemuk dan minyak pada Motor listrik, generator dan peralatan listrik lainnya



ERGENE ER.804 adalah suatu larutan yang mengandung petroleum hydrocarbons dan flash suppressants.

Karakteristik produk

Bentuk dan warna	: Cairan jernih
SG	: +/- 1,35
Rate penguapan	: +/- 2,5
Korosifitas	: tidak korosif

Keunggulan

- Tidak terbakar.
- Cepat berpenetrasi dan cepat menguap.
- T.L.V (Treshold Limit Value) 100 ppm
- Merupakan larutan yang kuat, lebih kuat dari carbon tetrachloride dan TCE
- Cepat menguap seluruhnya, sehingga permukaan menjadi kering

Kegunaan dan kelebihan

- Aman untuk membersihkan peralatan – peralatan listrik, antara lain : motor, generator, switch gear, bearings dll.
- Sebagai degreaser untuk peralatan – peralatan listrik dan mekanik untuk pembilasan.
- Konstante dielektriknya tinggi = 24 Kv
- Bisa digunakan pada semua logam, logam alloy dan isolasi varnish.

Cara pemakaian

- Gunakan ERGENE ER.804 tanpa campuran. Pakailah sikat / kuas, lap yang direndam atau menggunakan non-atomizing spray.
- Biarkan sampai menguap semua dan permukaan menjadi kering dan bersih.

Pengamanan

- Gunakan produk ditempat yang berventilasi atau sirkulasi udaranya baik.
- Bila kena kulit / mata segera cuci dengan air sebanyak – banyaknya.
- Tutup rapat – rapat kemasan setelah digunakan, simpan ditempat teduh dan berventilasi.
- Simpan produk di tempat yang teduh dan kering.
- Jangan sampai terhirup uapnya.

Kemasan

- 500 ml / Can
- 20 Liter